

Benutzerrechte zeitlich einschränken

Wenn gewünscht wird bestimmten Benutzern nur zu vordefinierten Zeiten das Recht der Bedienung zu geben, so kann dies über Timer definiert werden.

Timer																	
		Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Samstag		Sonntag		Jeden Tag	
Nr.	Name	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus
1	Timer 1															6:00	18:00
2	Timer 2															20:00	23:00
3	Timer 3																

Erstellen Sie zuerst die Zeitpläne für die Personen oder Personengruppen. Hier im Beispiel sollen die Techniker einer Firma Berechtigungen von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr erhalten, das Reinigungspersonal von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

Natürlich können viel ausgeklügeltere Pläne erstellt werden, aber zur Veranschaulichung soll dies genügen. Danach erstellen Sie die Betreiberschemen, die sich aus Kombinationen der Timer zusammensetzen können. Hier geben wir den Technikern die Berechtigungen gemäß Timer 1 (06:00 Uhr bis 18:00 Uhr) es wären aber ebenso Kombinationen aus mehreren Timern möglich.

Timer		Schemen der Betreiber	
Schema 1			
Name:	Technikpersonal	Timer:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Schema 2			
Name:	Reinigungsperson	Timer:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Schema 3			
Name:	Schemennummer 3	Timer:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zum Schluss weisen Sie den Benutzer dem Schema zu. Dies geschieht in der Betreiberverwaltung, den fraglichen Benutzern weisen Sie die Art „10:schematisch“ zu. In der Spalte „Zeit“ aktivieren Sie das Zeitschema, hier im Beispiel dem Techniker das Schema1 „Technikpersonal“ und dem Reinigungspersonal das entsprechende Schema 2. Die zweite Zahl in der Spalte „Zeit“ steht für die Gültigkeitsdauer des Zugangs bis maximal 254 Tage. Bei „0“ Tagen ist dieses Schema unbegrenzt gültig.

Betreiber										
Inhaber	P	Nr.	Betreibername	Art	Zeit	Kennwort	Tel.Kenn.	Bereiche:	Tast./Leser	Berechtigungskarte
1	S	1	Administr. 1	Administrator		****		1+2	-	1+25
2	A1	1	Geschäftsführung	0: Normal		xxxx		1+2	-	1+14,16+25
3	A1	1	Techniker	10: Schematisch	Schema: 1 - 0 Tage	xxxx		1+2	-	1+25
4	A1	1	Reinigung	10: Schematisch	Schema: 2 - 0 Tage	xxxx		1+2	-	1+3,8+11
5	A1	1	Wachdienst	9: Wächter		xxxx		1+2	-	1+14,16+25

HINWEIS:

die Timer müssen zuerst die Aktivierung auslösen. Wenn Sie also beispielsweise um 13:00 Uhr die Zentrale programmieren und das Zeitschema aber schon morgens um 06:00 Uhr beginnen würde, müssen Sie bis zum nächsten Tag um 06:00 Uhr warten um die Timersteuerung zu aktivieren.